

PERS-4200 Sistema de Relatório de Emergência Pessoal



DXS-LRC
Transmissor de Longo Alcance
Configuração de Relógio de Pulso

O PERS-4200 traz uma nova geração de Sistemas de Relatório de Emergência Pessoal. A Linear, entre os líderes em inovação de equipamento PERS, entrega recursos e opções avançados para se adequarem a qualquer cliente com sua oferta mais recente. Dois novos módulos complementares e novos recursos – concedem aos revendedores e proprietários domésticos de PERS mais conveniência e desempenho.



DXS-LRC
Transmissor de Longo Alcance
Configuração de Pingente

PERS-4200 Sistema de Relatório de Emergência Pessoal

CARACTERÍSTICAS

- **Receptor de Alto Desempenho Super-heteródino:** Permite até 1.000 pés de alcance*
- **Módulos Complementares para Expansão:**
 - Módulo de Celular UMTS-3G – para lares sem um telefone fixo
 - Microfone/Alto-falante Remoto Sem Fio – para maior cobertura de voz bidirecional
- **Alertas Passivos Aprimorados:** Aciona ajuda, mesmo quando o assinante não pode pressionar o botão
 - Melhor monitor de atividade com janelas de tempo selecionáveis
 - Monitor de temperatura do console para alertas de temperatura alta/baixa
- **Opções de Supervisão Mais Flexíveis:** Alerta o provedor sobre problema em potencial no sistema
 - Selecione intervalos curtos ou longos para transmissores pessoais
- **Avisos em idioma inglês/espanhol selecionáveis** (francês disponível através do firmware)
- **Porta USB para Programação Local:** Fornece configuração fácil sem exigir modem

O PERS-4200 é compatível com as gerações atuais e futuras de sistemas de painel de alarme e consoles PERS da Linear.

* Quando emparelhado com transmissores de Longo Alcance Linear

Mais Novos Recursos do Sistema

RECURSO	BENEFÍCIO
Firmware Atualizável	Mantém a frota de produtos atualizada, pode carregar idiomas adicionais
Registro de Evento do Sistema (100 eventos)	O buffer interno pode ser recuperado pelo Revendedor para verificar a atividade
Guia de Início Rápido Fornecido	Fornecer suporte para configuração do profissional da saúde ou assinante
Codificação por Cores para os Conectores de Telefone	Simplifica a configuração com conexões fáceis
Botão "Ajuda" iluminado	Mais fácil de ver à noite, quando muitos eventos de emergência ocorrem
RSSI (Received Signal Strength Indicator - Indicador de Intensidade do Sinal Recebido)	Fornecer ajuda para teste de alcance do transmissor e configuração inicial
Adaptador de CA aprimorado (UL e CSA)	Menor e com menos consumo de energia; fornecido com cabo de 10'
Economia de Bateria com Proteção de Carga	Melhora a vida útil do produto; evita danos à bateria durante longas faltas de energia
Mensagens Pré-gravadas Carregadas no Console <ul style="list-style-type: none">• Lembrete de Medicamento• Cronograma de Consulta/Viagem• Lembrete de Teste do Sistema	Promove o uso e simplifica a configuração
Inscrição Remota do Transmissor	O revendedor pode "ajustar" os pingentes remotamente, tornando mais fácil para o assinante
Chamada por Viva-voz	Maior tranquilidade para os familiares

Especificações

RÁDIO

Capacidade do Transmissor: Dispositivos 16 DX ou DXS

Frequência de Operação: 315 MHz

Formato de RF: Linear DX, DXS

Tipo de Receptor: Diversidade dupla, super-heteródino

Método de Programação de RF: Aprendizado rápido Linear mais inscrição remota (opcional)

COMUNICAÇÕES

Formatos do Comunicador: 4 x 2 (Ponto a Ponto), SIA ou ID de Contato ADEMCO

Método de Discagem: Formatos de discagem de pulso ou tom, habilitado em campo

Relatórios do Comunicador:

- Alarme de emergência do console/cancelar alarme
- Bateria baixa do console/restaurar
- Perda de energia CA/restauração de energia CA
- Modo em casa/ausente (monitor de atividade ligado/desligado)
- Relatório de status automático (normal/normal desligado)
- Tempo limite da mensagem de lembrete
- Alarme de alta temperatura (aquecimento)/restaurar
- Alarme de baixa temperatura (frio)/restaurar
- Alarme de incêndio (fumaça)/bateria baixa/supervisor/restauração por supervisor
- Alarme de CO (gás)/bateria baixa/supervisor/restauração por supervisor
- Alarme do transmissor pessoal (pingente)/bateria baixa/supervisor/restauração por supervisor
- Solicitação de áudio bidirecional (escutar para seguir)

CONSOLE

Controles:

- AJUDA: Botão redondo grande com vários pontos de atuação, etiquetas com caracteres em Braille fornecidas
- LIMPAR: Momentâneo para redefinição do sistema, cancelamento de chamada
- INÍCIO: Momentâneo para redefinir o temporizador ou pressione e segure por 3 a 5 segundos para desativar a função
- BOTÃO DE DESLIGAR: Controla a fonte de 120 VCA, bem como a bateria reserva

Indicadores: Três LEDs coloridos (INÍCIO, CANCELAR, AJUDA)

Conexões:

- Conector de telefone de entrada, conector de telefone auxiliar (RJ-11)
- Porta USB Mini-B (para programação local)
- Conectores proprietários para módulos de expansão Linear

Método de Programação: Através do software de acesso remoto RA4200

Temporizador de Inatividade: Software programável com várias janelas

Ativação por Voz Bidirecional Seleccionável: Software programável por canal

Opção de Viva-voz: Software programável, tempo de duração da chamada seleccionável para 15, 30 ou 60 minutos

Discagem por Pulso/Tom: Software ou console programável

Saída Sonora: Sirene integral

Tons de Saída: Tons de alarme distintos fornecidos para condições de emergência e alarme de incêndio, capacidades para tom de redefinição da temporização também incorporadas ao sistema

Dimensões: 6,4 pol. C x 6,3 pol. L x 2,75 pol. A (163 x 160 x 70 mm)

Bateria Reserva: 7,2V, 2000 mAh Ni-MH

Período de Reserva: mínimo de 24 horas



A flexibilidade é integrada através de um recurso de módulo complementar

ACESSÓRIOS

Módulo UMTS-3G opcional (Comunicação de Celular)

Módulo de Microfone/Alto-falante Remoto Sem Fio Opcional

Para obter mais informações, visite www.linearcorp.com.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso.

Regulamentar

Comunicador de Alarme Digital UL 1635

Dispositivo de Sinalização de Assistência de Saúde Doméstica UL 1637

CSA, (Fonte de Alimentação)

IC/ Industrie Canada/Telco

FCC, (Parte 15), Parte 68

Arquivo de Acessório de Sinalização de Fumaça S2499/UL217

Associação Nacional de Proteção de Incêndio (National Fire Protection Association - NFPA)

Linear[®]
Building On Innovation.